

## SC-PMX94

Micro HiFi System

## VIELFÄLTIGE KLÄNGE IN HOCHWERTIGER QUALITÄT



Mit der PMX94 satte Töne und noch mehr Anschlussmöglichkeiten genießen! Der Nachfolger des Stiftung Warentest Testsiegers PMX84 zaubert mit 120 Watt Ausgangsleistung und hochwertigen 3-Wege Bassreflex Lautsprechern ein harmonisches Klangfeld. Ganz egal, was Ihre musikalischen Vorlieben sind - Inhalte können von CD, DAB+ Radio, PC, TV, Smartphone oder Tablet abgespielt werden. Erleben Sie technologische Vielfalt und hochauflösende Audio-Formate mit der Kompaktanlage PMX94!

Klassisches CD System mit beeindruckender Klangqualität
Hochwertige 3-Wege Bassreflex Lautsprecher und 120 Watt (RMS) Ausgangsleistung
Vielseitige Programmauswahl dank Digitalradio (DAB+) und UKW Radio
Lieblingsmusik vom Smartphone bequem per Bluetooth abspielen
Zusätzliche Medienvielfalt dank Stereo Cinch-, USB- und AUX-Eingang (mit AUX-In Autoplay)
Anschluss an TV über optischen Eingang möglich







SC-PMX94EG-K | EAN 5025232886739 SC-PMX94EG-S | EAN 5025232886722



















Micro HiFi System SC-PMX94



Audio Syster	m		
	Lautsprechersystem		2ch
	Ausgangsleistung (RMS)		120W (1kHz, 3ohms, 10 % THD)
Abspielform			
	CD, CD-R/-RW	CD-DA	•
HOD		MP3	•
USB	A 1 100 x 11		( a)
	Schnittstelle		• (x2)
	USB Standard		USB 2.0 High Speed
	Wiedergabe		MP3, AIFF, AAC, FLAC, WAV (bis zu 192kHz/24bit), DSD (2.8MHz)
Tuner			
	Art/ Stationsspeicher		FM / 30, DAB+ / 20
	RDS		•
	Automatischer Sendersuchlauf		•
Netzwerk Fu			
	Bluetooth® Wireless Technology		Mr. J. and a II also
Tonsinonah	USB-Anschluss für iPod / iPad / iPhone*1		Wiedergabe / Laden
Toneigensch			
	Volldigitales Verstärkersystem		• (2 Canaratina)
	LincsD-Amp		• (3.Generation)
	USB-DAC		<ul> <li>MP3, AIFF, FLAC, WAV (bis zu 192kHz/24bit), DSD (2.8MHz)</li> </ul>
	XBS Master		•
	Bluetooth® Re-Master		•
	Konus mit Bambuskohle / PP		• (Tieftöner)
	Equalizer Voreinstellungen		4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat
L. L	Bass & Treble Einstellungen		• (mit Drehknopf)
Lautspreche		Varfiningtion	2 Mars 2 Lautenardes Conten
	Frontlautsprecher	Konfiguration	3-Wege, 3 Lautsprecher System
		Lautsprecher	Tieftöner: 14 cm Konus-Typ; Hochtöner: 1,9 cm Dome-Typ; Super
		•	Tweeter: 1,5 cm Piezo-Typ
Anschlüsse			
	Audio Eingang	AUX (Autoplay) /Cinch /Optisch	•/•/•
	Kopfhörer-Ausgang	3,5 mm Klinke	•
	USB	Тур А / Тур В	•/•
Canatina Ana	Antennenanschluss	75 ohm	•
Sonstige Ang			AC 220-240V, 50Hz
	Stromversorgung Stromverbrauch	in Betrieb (ca.)	AC 220-240V, 30H2 44W
	Stromverbrauch	Standby	0.35W* <sup>2</sup>
	Auto Power AUS / Dimmer	Standby	0.30₩ -
	Programmierbarer Timer mit Uhr		PLAY / SLEEP
	Display		FL FL
	Fernbedienung		r∟ •
Ahm eccunna	en und Gewicht		
, will cooully t	Haupteinheit (B × H × T)	Abmessungen	211 × 114 × 267 mm
	naupromilait (D ~ II ~ I)	Gewicht	2.8 kg
	Lautsprecher (B × H × T)	Abmessungen	2.0 kg 161 × 238 × 262 mm
	Educopi volidi (b ·· ii ·· i)	Gewicht	2,6 kg
		•	-,9

<sup>\*1</sup> Nicht alle Modelle sind kompatibel. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren Händler.

<sup>\*2</sup> Der Standby Stromverbrauch mit Bluetooth Standby AN liegt bei ca. 0.45W. Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.