

Data-Sheet USB-SwitchC UK ++ M



- PC-gesteuerter Netzschalter für Großbritannien, Steckertyp G
- Es werden **Phase und Nullleiter** getrennt
- Schaltet 240V / 13 A, max 3,000 W (bei 1-Phasenmotorlast max 550 W) mit zwei extrem robusten Finder®-Relais
- **Automatische Abschaltung** wenn innerhalb eines Zeitraums (einstellbar 1-100 Sekunden) kein Sicherheitscode empfangen wird
- Mehrere Schalter an einem PC und über die Seriennummer steuerbar
- Programmschnittstelle zur einfachen Integration in eigene Applikationen
- Die Steuersoftware [ClewareControl](#) zum zeitgesteuerten Schalten, [USBswitch](#) mit einer graphischen Oberfläche und [USBswitchCMD](#) zum Schalten per Kommandoaufruf liegt zum [download](#) bereit.
- Jeder Schalter mit bis zu 256 zeitgesteuerten Schaltpunkten
- funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® x86/x64 - Betriebssystemen. (® Microsoft Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.)
- Auch unter verschiedenen Versionen von [Linux](#) verwendbar.
- Steuerung aus LabView® möglich
- RoHS, CE & EN60950 konform/ IP20
- USB-Stromaufnahme ca. 120 mA pro Schalter im eingeschalteten Zustand
- Betrieb nur in Innenräumen
- Automatisches Einschalten bei PC-Start konfigurierbar
- USB-Anschlußkabel siehe Kabellängenoption
- **4 Jahre Garantie**
- Made in Germany
- Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier: [USB-Switch](#)

Zolltarifnummer: 85369095
Ursprungsland: Deutschland
Artikeldetails:

| Version | EAN Nummer | Gewicht/g | Länge/mm | Höhe/mm | Breite/mm |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| USB-SwitchC UK ++ M | 4251566201592 | 350 | 95 | 52 | 96 |
| USB-SwitchC UK ++ M L | 4251566201608 | 380 | 95 | 52 | 96 |