

# marantz®



## SR6014


### 9.2 KANAL 4K ULTRA HD AV-RECEIVER MIT HEOS

Erleben Sie äußerst detailliertes Heimkino mit dem 9.2 Kanal 4K UHD AV-Receiver. Erfreuen Sie sich an dem musikalischsten Klang von jeder Quelle – von Heimkino über Vinyl bis hin zu digitalen Streams. Tauchen Sie vollständig in Filme ein und umgeben Sie sich mit beeindruckendem, hochauflösendem Surround Sound mit Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technologie, DTS:X, DTS Virtual:X und dem neuen IMAX Enhanced. Genießen Sie problemlose Sprachsteuerung über die führenden Sprachassistenten, Multiroom-Verbindungsmöglichkeiten und fortschrittliche HDMI Technologien.

#### Highlights

#### Ihre Vorteile

9.2 Kanal AV-Receiver mit 185 Watt pro Kanal	Ausreichende Leistung, um große Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4 Farbauflösung, HDR and BT.2020, Dolby Vision Kompatibilität und Hybrid Log Gamma (HLG)	Volle Kompatibilität mit den aktuellsten Video-Standards für beste Bildqualität
8 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.3-Unterstützung, 3 HDMI Ausgänge, einer davon unterstützt eARC	Erweiterte Verbindungsmöglichkeiten; 2 HDMI Ausgänge für die Hauptzone, 1 Ausgang für Zone 1
Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K	Full HD und Ultra HD-Qualität von vorhandenen Videoquellen
Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume und Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT	Perfekte Raumakustikkorrektur
Premium-Unterhaltungserlebnisse mit IMAX Enhanced	Neuer Standard für Abbildung, Klang, Skalierung und Klarheit
Dolby Atmos (bis 7.1.4 mit zusätzlichem 2 Kanal Verstärker) und DTS:X	Realistischer 3D-Sound mit Überkopfeffekten
32-Bit D/A-Wandler von AKM, HDAM, Stromgegenkopplung	Für realistische und räumliche Audio Reproduktion
AirPlay 2, Bluetooth, Internetradio, Spotify Free und Premium, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC und WAV Unterstützung	High-Resolution-Audiostreaming mit lückenloser Wiedergabe
Hochwertiger Phono-Eingang	Schließen Sie Ihren Plattenspieler an und genießen Sie Ihre geliebte Vinyl-Sammlung
HEOS Built-In	Kabelloses Multiroom-Audio, Sprachsteuerung und digitales Musik-Streaming
Erweiterte Multiroom-Möglichkeiten	Genießen Sie Surround Sound im Hauptraum und den gleichen Ton als Stereo-Downmix in der zweiten Zone
Farblich markierte Lautsprecher-Anschlüsse, Setup-Assistent, Marantz AVR Remote App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung



# because music matters

## SR6014

### 9.2 KANAL 4K ULTRA HD AV-RECEIVER MIT HEOS



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR6014
<b>MEHRKANAL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
DTS Virtual:X	•
IMAX Enhanced	•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAx2	•
Audyssey	MultEQ XT32 mit LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
<b>NETZWERK / QUELLEN</b>	
Netzwerk Audio Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lückenlose Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote-App für Smartphones	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen / Dual-Band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Front-Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW/MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
Bluetooth Kopfhörer-Verbindung	•
<b>HDMI</b>	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.3	• / •
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	•
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI Durchleitung im Standby	•
3D Video Durchleitung	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 60/50Hz

\* Nicht alle Dienste sind in jedem Land verfügbar.

EINGÄNGE/AUSGÄNGE		
<b>VIDEO</b>		
Composite In / Out	3+1 / 1	
Component In / Out	2 / 1	
HDMI In / Out	7+1 / 2 main + 1 zone out	
<b>AUDIO</b>		
Analog In / Out	5+1 / 0 (incl. Phono)	
Digital optisch In	2	
Digital koaxial In	2	
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 mit 11.2 Kanal-Verarbeitung)	
Audio-Zone Pre Out	•	
Subwoofer Out	2	
7.1 Mehrkanal-Eingang	•	
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>		
Anzahl der Endstufen	9	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	185 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0.7%, 2 Kanäle	150 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%, 2 Kanäle	110 W	
Signal-/Rauschabstand	102 dB	
<b>GENERAL</b>		
Verfügbare Farben: Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC035SR	
Leistungsaufnahme in Watt	680	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	50 / 80	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (with CEC 0,5)	
Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 398 x 161	
Abmessungen (B x T x H) in mm (mit Verpackung)	537 x 483 x 257	
Gewicht in Kg	12,8	
Gewicht in Kg (mit Verpackung)	15,4	
<b>EAN</b>		
<b>EU</b> SR6014/N1B	4951035069981	Schwarz
SR6014/N1SG	4951035069974	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

\* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.